



Інструкція з експлуатації зовнішнього акумулятора

Застереження перед використанням

- Перед першим використанням повністю зарядіть зовнішній акумулятор.
- Переконайтеся, що характеристики пристрою, який заряджається, сумісні з параметрами зовнішнього акумулятора.
- Перед початком експлуатації уважно прочитайте цю інструкцію. Неправильне використання літій-полімерного акумулятора може призвести до перегріву, задимлення, займання або інших небезпечних ситуацій.

Технічні характеристики

Максимальна вихідна потужність: PD 22,5 Вт

Вхід

- **USB Type-C:** 5 В = 3 А, 9 В = 3 А, 12 В = 1,67 А (до 20 Вт)

Виходи

USB Type-C (2 порти)

- 5 В = 3 А
- 9 В = 3 А
- 12 В = 1,67 А
- Максимальна потужність: **20 Вт**

USB Type-A (2 порти)

- 5 В = 3 А
- 9 В = 2 А
- 12 В = 1,88 А
- Максимальна потужність: **22,5 Вт**

Вбудований кабель USB Type-C

- Вхід/вихід:
 - 5 В = 3 А
 - 9 В = 2 А
 - 12 В = 1,67 А
- Максимальна потужність: **20 Вт**

Вбудований кабель Lightning

- Вихід: **5 В = 2 А**

Розміри

- **105 × 49 × 49 мм**

Матеріал корпусу

- **ABS + PC**

Основні функції

- Підтримка швидкого заряджання до **22,5 Вт**.

- Під час заряджання на цифровому дисплеї відображається рівень заряду акумулятора та статус заряджання.
- Для перевірки залишкового заряду натисніть кнопку живлення.

Індикація рівня заряду

Світлодіоди	Рівень заряду
○ ○ ○ ○	0%
● ○ ○ ○	1–25%
● ● ○ ○	26–50%
● ● ● ○	51–75%
● ● ● ●	76–100%

Позначення:

- ● — індикатор світиться
- ○ — індикатор вимкнений

Опис виробу

Зовнішній акумулятор — компактний портативний пристрій для живлення та заряджання цифрової техніки.

Підходить для:

- смартфонів;
- планшетів;
- ноутбуків із підтримкою USB Power Delivery;
- електронних книг;
- цифрових фотоапаратів;
- MP3/MP4-плеєрів;
- інших пристроїв, що заряджаються через USB.

Пристрій підтримує технологію **Plug & Play** та готовий до використання без додаткових налаштувань.

Основні переваги

- Швидке заряджання потужністю до **22,5 Вт**.
- Швидке заряджання самого акумулятора через USB Type-C.
- Багаторівнева система захисту:
 - від перезаряду;
 - від глибокого розряду;
 - від короткого замикання;
 - від перевантаження.
- Якісні літій-полімерні елементи живлення з ресурсом понад **500 циклів заряджання**.
- Інтелектуальне керування процесом заряджання.
- Компактний, легкий та міцний корпус із пластику ABS + PC.

Використання

Заряджання мобільних пристроїв

1. Під'єднайте смартфон або інший пристрій до зовнішнього акумулятора за допомогою відповідного кабелю.
2. Заряджання розпочнеться автоматично.
3. За потреби натисніть кнопку живлення для активації або перегляду рівня заряду.

Заряджання зовнішнього акумулятора

1. Під'єднайте зарядний пристрій USB (5–12 В) до порту USB Type-C.
2. Під час заряджання цифровий індикатор або світлодіоди відображають процес заряджання.
3. Після повного заряджання індикатори перестають блимати або показують 100%.

Примітка: заряджати акумулятор можна також від USB-порту комп'ютера або ноутбука,

однак швидкість заряджання буде нижчою.

Заходи безпеки

- Не розбирайте та не модифікуйте пристрій.
 - Не допускайте короткого замикання контактів.
 - Не залишайте акумулятор під прямими сонячними променями або поблизу джерел тепла.
 - Не використовуйте пошкоджений пристрій або кабелі.
 - Бережіть від дітей.
 - Якщо пристрій намок, припиніть використання до повного висихання.
-

Важлива інформація

Корпус має захист від випадкових бризок та незначного потрапляння вологи, однак **зовнішній акумулятор не є водонепроникним.**

Не занурюйте пристрій у воду та не використовуйте його під водою або в інших середовищах із підвищеним ризиком потрапляння рідини.